

Описание товара ИБП HT - 1110L



Описание

- ИБП переменного тока Штиль HT1110L - онлайн- источник бесперебойного питания UPS с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. HT1110L мощностью 10 кВА и выходным напряжением 220В - высококачественный и компактный UPS с максимальной степенью готовности и надежности. ИБП HT1110L предназначен для защиты и обеспечения работы в автономном режиме компьютеров и периферии, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения и т.д. ИБП HT1110L оптимален для регионов, где электропитание нестабильно.
- Модель HT1110L не имеет встроенных батарей, она оснащена зарядным устройством 5,5 А и позволяет подключить к ИБП мощные АБ.
- Напряжение на аккумуляторной батарее должно составлять 192 Вольт, т.е.
- применяется одна или более групп по 16 стандартных 12-вольтовых АБ.
- Мы предлагаем широкий выбор конструктивов для размещения внешних АБ. Одним из преимуществ HT1110L является возможность параллельного подключения UPS до 3 шт.
- , что значительно повышает мощность и надежность системы бесперебойного питания. Предусмотрены функции «холодного» старта , горячей замены батарей и аварийного отключения ЕРО. ИБП HT1110L оснащен ЖК-дисплеем с отображением режима работы, аварийных ситуаций и неисправностей. На задней панели ИБП находятся порт RS-232 и универсальный слот для подключения коммуникационных плат и интерфейсов.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 250, глубина 480, высота 526
Класс защиты	IP20

Время автономной работы	зависит от ёмкости внешних аккумуляторов
КПД не менее, %	93
Масса, кг	22.5
Мощность, ВА	10000
Мощность, кВт	7
Относительная влажность, %	до 95% без конденсации
Разъёмы	Розетки
Гарантия	24
Уровень шума, dB	меньше 45
Напряжение цепи постоянного тока, В	192
Входная частота, Гц	50±10% / 60±10%(настраиваемая величина)
Форма выходного сигнала	Синус
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Диапазон входных напряжений(предельный), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Процент отклонения выходного напряжения, %	0.2
Выходная частота, Гц	50±0.2□/ 60±0.2□ (при работе от аккумуляторов) (настраиваемая величина)
Выходное напряжение, В	220±2%/230±2%/240±2% (настраиваемая величина)
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	внешние
Количество подключаемых батарей	16
Системы защиты	Низкое напряжение на аккумуляторах, перегрузка ИБП, защита от короткого замыкания на выходе и защита от перегрева ИБП
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.